

Наименование изделия	Входное напряжение	Рабочий ток	Макс. время включения питания	Макс. время втягивания	Размер изделия (Д*Ш*В) мм
Электромеханический замок WinQust врезной	12 В	2 А	10 секунд	200 миллисекунд	73*58*13
Меры предосторожности	В данном электрическом замке используется принцип электромагнита. Он поддерживает только мгновенную разблокировку при включении питания. Не поддерживает длительную работу при включении питания и слишком частые действия по разблокировке. Долговременное включение питания приведет к выходу из строя рабочей катушки.				
Рабочий ресурс	более 500 000 циклов открытия при использовании в соответствии с инструкциями.				
Инструкции по использованию и установке:	1. Красный и черный провода являются проводами питания электромагнитного замка независимо от положительного и отрицательного полюсов; Принцип работы: - Замок закрыт/Блокировка (питание отключено) - Замок открыт/ разблокировка (питание включенно).				