
# Технічні дані джерел EAP ULTIMATE 300;500;700

| Модель | | EAP-300 | EAP-500 | EAP-700 |
|---|---|---|---|---|
| Повна потужність | | 500VA | 800VA | 1000VA |
| Активна потужність | | 300W | 500W | 700W |
| Трансформатор | | C.R.G.O | | |
| Інтерфейс | | LED | | |
| Індикація | | Нормальна робота & Заряджання & Акумулятор | | |
| Вхід | Вхідна напруга | 150~270 В змінного струму | | |
| | Частота | 50~60 Hz | | |
| Вихід | Вихідна напруга | 230 В AC ±1% у режимі інвертора; 230 В AC ±8% у режимі стабілізатора | | |
| | Номінальна частота | 50/60 Hz ± 0.3Hz | | |
| | Форма сигналу | Чиста синусоїда | | |
| | Спотворення сигналу | до 3% | | |
| ККД | живлення від мережі | ~98% | | |
| | живлення від акумулятора | 75~80% (залежно від навантаження) | | |
| Захист (зі звуковим сповіщенням) | | Перевантаження / Висока температура / Висока вихідна напруга / Низька вихідна напруга / Низька напруга акумулятора / Коротке замикання / Перезаряджання / Надмірне розряджання | | |
| Час перемикання | | до 4 мс | | |
| Напруга акумулятора | | 12V DC | 12V DC | 12V DC |
| Напруга заряджання акумулятора | | 13.6V±0.3V | 13.6V±0.3V | 13.6V±0.3V |
| Гранична напруга розрядженого акумулятора | | 10.9V ±0.3V | 10.9V ±0.3V | 10.9V ±0.3V |
| Поріг захисту від низької напруги акумулятора | | 10.2V ±0.3V | 10.5V ±0.3V | 10.5V ±0.3V |
| Струм заряджання акумулятора | | 2A-5A-10A | | 5A-10A-15A |
| Ступінь захисту корпусу | | IP20 | | |
| Система охолодження | | Так | | |
| Умови експлуатації | | Температура: 0 - 40°C ; Відносна вологість: 10% -90% , Без конденсації | | |
| Умови зберігання | | Температура: -15 - 45°C | | |
| Пакування | Маса / шт. | 5,10 Kg | 6.5 kg | 7.6 kg |
| | розміри пристрою (мм) | 230x145x180 | | 337x146x170 |
| | розміри коробки (мм) | 293x190x225 | | 415x410x245 |









CERTIFIED ISO 9001 BUREAU VERITAS

CERTIFIED ISO 14001 BUREAU VERITAS